



## ARKÉ: Prise2P+T13A BS+interr.rouge+USB-A gris

### 19223.A

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Dispositifs

### Prise2P+T13A BS+interr.rouge+USB-A gris

Prise SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard anglais alimentée par interrupteur 2P avec ligne rouge et sortie USB type A, avec support intégré pour l'installation en boîtes carrées et plaque 3 modules standard anglais, gris

### État Produit

3 - Actif

### Q.té minimum commande


1 NR

### Mode d'emploi, Manuels, Documentation


- [Feuille d'instructions multilingues \(1159 kb\)](#)




### Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D


## Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Prise de courant
- **Avec volet de protection:** No
- **Couleur:** gris
- **Numéro RAL (équivalent):** 7015
- **Finition métallique:** No
- **Transparent:** No
- **Type de fixation:** fixation par encliquetage
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Finition de la surface:** mat
- **Courant nominal:** 13 A
- **Profondeur d'appareil:** 35,30 mm

## Marques


- 00. Marquage CE - UE
- 30. G-Mark - Les pays du Golfe ([download](#))
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 92. RoHS EAU
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

## Emballages



8 007352631632

**Code** 8007352631632  
**Qté** 1 NR  
**Dim.** 8,5x3,9x8,6 [cm]  
**Poids** 120,2 [g]



8 007352631649

**Code** 8007352631649  
**Qté** 10 NR  
**Dim.** 20,7x18,5x9,6 [cm]  
**Poids** 1.301,2 [g]



8 007352649309

**Code** 8007352649309  
**Qté** 60 NR  
**Dim.** 39x29,5x22 [cm]  
**Poids** 8.222 [g]

## Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).