ARKÉ: Prise2P+T13A BS+interr.rouge+USB-C gris

19223.C

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Dispositifs

Prise2P+T13A BS+interr.rouge+USB-C gris

Prise SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard anglais alimentée par interrupteur 2P avec ligne rouge et sortie USB type C, avec support intégré pour l'installation en boîtes carrées et plaque 3 modules standard anglais, gris

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

10 NR

Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- Feuille d'instructions multilangues (1159 kb)

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Données techniques

- **Class group**: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class**: Prise de courant
- **Couleur**: gris
- **Numéro RAL (équivalent)**: 7015
- **Transparent**: No
- **Qualité du matériau**: thermoplastique
- **Traitement de la surface**: non traité
- **Finition de la surface**: mat
- **Courant nominal**: 13 A
- **Profondeur d'appareil**: 35,30 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 30. G-Mark - Les pays du Golfe (download)
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 92. RoHS EAU
- 96. Expert électrotechniques (download)
- 99. Directive DEEE (download)

Emballages

8 007352 631953

Code	8007352631953
Qté	1 NR
Dim.	8,5x3,9x8,6 [cm]
Poids	156,9 [g]

8 007352 631960

Code	8007352631960
Qté	10 NR
Dim.	20,7x18,5x9,6 [cm]
Poids	1.668 [g]

8 007352 650817

Code	8007352650817
Qté	60 NR
Dim.	39x29,5x22 [cm]
Poids	10.498 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis.L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.