



ARKÉ: 2prise2P+T13A BS+interr.rouge+USB C/C Me

19224.CC.M

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Dispositifs

2prise2P+T13A BS+interr.rouge+USB C/C Me

Deux prises SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard anglais alimentée par deux interrupteurs 2P avec ligne rouge, deux sorties USB type C , avec support intégré pour l'installation en boîtes et plaque 5 modules standard anglais, Metal

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande


5 NR

Mode d'emploi, Manuels, Documentation


- [Feuille d'instructions multilingues \(1026 kb\)](#)




Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D


Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Prise de courant
- **Couleur:** aluminium
- **Numéro RAL (équivalent):** 9007
- **Transparent:** No
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Traitement de la surface:** laqué / peint
- **Finition de la surface:** mat
- **Courant nominal:** 13 A

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 30. G-Mark - Les pays du Golfe ([download](#))
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352633001
Qté 1 NR
Dim. 15,2x8,5x4 [cm]
Poids 215 [g]



Code 8007352633018
Qté 5 NR
Dim. 20,5x16x9,4 [cm]
Poids 1.159 [g]



Code 8007352650916
Qté 30 NR
Dim. 39x29,5x22 [cm]
Poids 7.444 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).