



ARKÉ: Deux prises 2P+T 15A 127V USA blanc

19246.B

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Dispositifs

Deux prises 2P+T 15A 127V USA blanc

Deux prises 2P+T 15 A 127 V~ standards américain et saoudien, blanc - 3 modules

État Produit

3 - Actif


Q.té minimum commande

20 NR


Vidéo

• Arké lives in your time


Dessins




Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière





Dessin 3D

Données techniques

Class group: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)

Class: Prise de courant Nombre d'unités: 2

Nombre de modules (construction modulaire): 3

Nombre de prises commutables: 0
Impression/marquage: sans

Type de connexion: borne à vis **Avec volet de protection**: No

• Avec eclips / protection enfant: No

Zone de texte/surface d'inscription: Oui

Couleur: blanc

Numéro RAL (équivalent): 9016

Finition métallique: No Transparent: No Verrouillable: No

Mécanisme d'éjection: No **Encastrement isolé**: No

Avec éclairage fonctionnel: No
 Avec éclairage d'orientation: No

Protection contre les surtensions: No

Protection différentielle: No Mode de pose: encastré

Matériau: plastique

Qualité du matériau: thermoplastique

Sans halogène: Oui

Traitement de la surface: non traité

Finition de la surface: mat
 Repiquage possible: No
 Avec dispositif on/off: No
 Prise inclinée ou inclinable: No

Courant nominal: 15 A
Tension nominale: 127 V
Fréquence: 50,00 - 60,00 HZ

Adapté à la classe de protection (IP): IP20 Indice de protection contre les chocs (IK): autre

Largeur d'appareil: 67,30 mm Hauteur d'appareil: 49,00 mm Profondeur d'appareil: 35,70 mm

Marques

00. Marquage CE - UE

10. EAC Eurasian Customs Union

- 29. QCERT Colombie (download)
- 37. Marquage Maroc

Emballages



 Code
 8007352471108

 Qté
 1 NR

 Dim.
 5,3x3,9x7,6 [cm]

Poids 58 [g]

8 8 8 7 3 5 2 4 7 1 1 1 5

Code 8007352471115 **Qté** 20 NR

Dim. 28,1x13,1x11,3 [cm]

Poids 1.259 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.