



ARKÉ: Deux prises 2P+T 16A USA+EU blanc

19249.B

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Dispositifs

Deux prises 2P+T 16A USA+EU blanc

Deux prises 2P+T 16 A 250 V \sim standard euro-américain polarisé, blanc - 3 modules

État Produit

3 - Actif


Q.té minimum commande

20 NR


Vidéo

• Arké lives in your time

Dessins




Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière





Dessin 3D

Données techniques

Class group: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)

Class: Prise de courant

Modèle: autre
Nombre d'unités: 2

Nombre de modules (construction modulaire): 3

Nombre de prises commutables: 0

Impression/marquage: sans
 Type de connexion: borne à vis
 Avec volet de protection: No

Avec eclips / protection enfant: Oui

Zone de texte/surface d'inscription: Oui

Couleur: blanc

Numéro RAL (équivalent): 9016

Finition métallique: No

Transparent: No
Verrouillable: No

Mécanisme d'éjection: No **Encastrement isolé**: No

Avec éclairage fonctionnel: NoAvec éclairage d'orientation: No

Protection contre les surtensions: No

Protection différentielle: No

• Mode de pose: encastré

Matériau: plastique

Qualité du matériau: thermoplastique

Sans halogène: Oui

Traitement de la surface: non traité

Finition de la surface: mat
 Repiquage possible: No
 Avec dispositif on/off: No
 Prise inclinée ou inclinable: No

Courant nominal: 16 ATension nominale: 250 VFréquence: 50,00 - 60,00 HZ

• Adapté à la classe de protection (IP): IP20

Indice de protection contre les chocs (IK): autre

, Largeur d'appareil: 44,80 mm , Hauteur d'appareil: 49,00 mm , Profondeur d'appareil: 36,00 mm

Marques

29. QCERT - Colombie (download)

37. Marquage - Maroc

Emballages



 Code
 8007352474840

 Qté
 1 NR

 Dim.
 5,3x3,9x7,6 [cm]

 Poids
 74 [g]

8 0 0 7 3 5 2 4 7 4 8

 Code
 8007352474857

 Qté
 20 NR

 Dim.
 28,1x13,1x11,3 [cm]

 Poids
 1.578 [g]



 Code
 8007352718531

 Qté
 240 NR

 Dim.
 59,5x38,5x26,5 [cm]

Poids 19.656 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.