



ARKÉ: Prise TV-RD-SAT passante 10dB mâle gris

19300.10

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Dispositifs

Prise TV-RD-SAT passante 10dB mâle gris

Prise coaxiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, avec connecteur mâle, atténuation de branchement 10 dB, gris

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande


20 NR

Vidéo


- [Arké lives in your time](#)




Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Galerie



Données techniques

- **Class group:** Antennes et technique des satellites
- **Class:** Prise pour antenne
- **Modèle:** boîte/prise de passage
- **Couvercle:** sans
- **Atténuation de raccordement à 860 MHz:** 10,60 dB
- **Atténuation de raccordement à 2 150 MHz:** 9,90 dB
- **Nombre de sorties:** 1
- **Atténuation de passage à 860 MHz:** 2,20 dB
- **Atténuation de passage à 2 150 MHz:** 3,40 dB
- **Compatible à une alimentation à distance:** No
- **Type de fixation:** fixation par encliquetage
- **Couleur:** gris
- **Numéro RAL (équivalent):** 7015
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Matériau:** plastique

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



8 007352414549

Code 8007352414549
Qté 1 NR
Dim. 4,1x2,8x5,3 [cm]
Poids 50,1 [g]



8 007352414556

Code 8007352414556
Qté 20 NR
Dim. 21,4x11,6x6 [cm]
Poids 1.061 [g]



8 007352634947

Code 8007352634947
Qté 200 NR
Dim. 30,5x25,5x22,5 [cm]
Poids 11.070 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).