



ARKÉ: Prise TV-RD-SAT directe 2sorties blanc

19302.01.B

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Dispositifs

Prise TV-RD-SAT directe 2sorties blanc

Prise coaxiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, directe, mélangée, 2 sorties avec connecteurs mâle (TV-RD) et femelle type F (SAT), atténuation de branchement 1 dB, blanc - 2 modules. Permet le passage de courant continu et de signaux de contrôle (24 V 500 mA max) à travers du connecteur femelle

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

10 NR


Mode d'emploi, Manuels, Documentation


Feuille d'instructions multilangues (905 kb)

Vidéo


Arké lives in your time

Dessins





Vue arrière



Dessin 3D

Galerie









Données techniques

Class group: Antennes et technique des satellites

Class: Prise pour antenne

Modèle: prise terminale TWIN

Couvercle: sans

Atténuation de raccordement à 860 MHz: 1,00 dB

• Atténuation de raccordement à 2 150 MHz: 1,00 dB

Nombre de sorties: 2

Compatible à une alimentation à distance: Oui

Type de fixation: fixation par encliquetage

Couleur: blanc

Numéro RAL (équivalent): 9016

Matériau: plastique

Marques

• 00. Marquage CE - UE

10. EAC Eurasian Customs Union

37. Marquage - Maroc

43. Marque UKCA - GB

• 99. Directive DEEE (download)

Emballages



 Code
 8007352455795

 Qté
 1 NR

 Dim.
 5,1x4,3x5,3 [cm]

 Poids
 79,5 [g]



 Code
 8007352455801

 Qté
 10 NR

 Dim.
 26,9x11,6x4,9 [cm]

 Poids
 858,6 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.