



ARKÉ: Sonnerie 12V 50-60Hz gris

19370

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Dispositifs

Sonnerie 12V 50-60Hz gris

Sonnerie 12 V~ (SELV) 50-60 Hz, gris

État Produit

2 - Sera éliminé

Q.té minimum commande


10 NR

Vidéo


- [Arké lives in your time](#)




Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Galerie




Données techniques

- **Class group:** Signalisation optique et acoustique
- **Class:** Indicateur d'alarme/sonnerie
- **Couleur du boîtier/corps:** gris
- **Volume:** 70 dB
- **Tension nominale (Un):** 12,00 - 12,01 V
- **Indice de protection (IP):** IP40
- **Type de courant:** AC
- **Batterie incorporée:** No
- **Mode de pose:** encastré
- **Largeur en nombre de modules:** 1
- **Sans fil:** No

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 43. Marque UKCA - GB
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



8 007352 414891

Code 8007352414891
Qté 1 NR
Dim. 5,1x2,8x5,3 [cm]
Poids 59,8 [g]



8 007352 414907

Code 8007352414907
Qté 10 NR
Dim. 14,4x11,6x6 [cm]
Poids 640,4 [g]



8 007352 626676

Code 8007352626676
Qté 120 NR
Dim. 36,5x33x13,5 [cm]
Poids 7.116 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).