



ARKÉ: Sonnerie/ronfleur 120V 50-60Hz Metal

19372.SR.M

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Dispositifs

Sonnerie/ronfleur 120V 50-60Hz Metal

État Produit


3 - Actif

Q.té minimum commande


10 NR




Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Données techniques

- **Class group:** Signalisation optique et acoustique
- **Class:** Indicateur d'alarme/sonnerie
- **Couleur du boîtier/corps:** aluminium
- **Tension nominale (Un):** 120,00 - 120,01 V
- **Indice de protection (IP):** IP40


- **Type de courant:** AC
- **Batterie incorporée:** No
- **Mode de pose:** encastré
- **Sans fil:** No

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))


- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



8 007352740006

Code 8007352740006
Qté 1 NR
Dim. 4,6x2,7x5,6 [cm]
Poids 43,22 [g]



8 007352740013

Code 8007352740013
Qté 10 NR
Dim. 14,8x10x6,8 [cm]
Poids 480,57 [g]



8 007352740020

Code 8007352740020
Qté 120 NR
Dim. 31x22x21 [cm]
Poids 6.014,84 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).