



ARKÉ: Disj.MT Diff. 1P+N C10 10mA gris

19411.10

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Dispositifs

Disj.MT Diff. 1P+N C10 10mA gris

Disjoncteur magnéto-thermique différentiel 1P+N C 10, alimentation 120-230 V~ 50-60 Hz, $I_{\Delta n}$ 10 mA, pouvoir de coupure 3000 A, gris - 2 modules

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

5 NR


Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Feuille d'instructions multilangue \(688 kb\)](#)


Vidéo

- [Arké lives in your time](#)


Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D



Galerie



Données techniques

- **Class group:** Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes
- **Class:** Disjoncteur différentiel
- **Nombre de pôles (total):** 2
- **Nombre de pôles protégés:** 1
- **Tension assignée (Ue):** 230 V
- **Calibre/courant nominal assigné (In):** 10 A
- **Sensibilité / courant de défaut nominal (I Δ n):** 10 A
- **Type de courant différentiel:** A
- **Classe de limitation d'énergie (I 2 t):** 3
- **Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):** 3,00 kA
- **Tenue au courant de choc:** 3,00 kA
- **Type de tension:** AC
- **Fréquence:** 50/60 Hz
- **Caractéristique de déclenchement (type/courbe):** C
- **Pôle neutre sectionné simultanément:** Oui
- **Catégorie de surtension:** 3
- **Profondeur d'encastrement:** 38,00 mm
- **Montage encastré:** Oui
- **Immunié contre déclenchements intempêtifs:** No
- **Indice de protection (IP):** IP40

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie ([download](#))
- 37. Marquage - Maroc
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352436909
Qté 1 NR
Dim. 6x5,4x5,3 [cm]
Poids 97,2 [g]



Code 8007352436916
Qté 5 NR
Dim. 17,2x13,1x6 [cm]
Poids 544,4 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).