



EIKON: Interrupteur 2P 16AX+clé 000 OFF blanc

20082.CU.B

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / EIKON / Dispositifs

Interrupteur 2P 16AX+clé 000 OFF blanc

Interrupteur à clé 2P 16 AX 250 V~, avec clé unifiée 000 extractible seulement en position O (OFF), blanc. Maxi 200 W pour lampes autoballastées (CEI 60669-1:2017)


État Produit

2 - Sera éliminé


Q.té minimum commande

10 NR

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière





Dessin 3D

Données techniques

Class group: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)

Class: Interrupteur (résidentiel)

Type de commutation: interrupteur bipolaire

Type de commande: clé

Composition: appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

Nombre de modules (construction modulaire): 1

Interrupteur à bouton-poussoir: Oui Nombre de bascules d'actionnement: 0

Mode de pose: encastré_
Type de fixation: à clipser

Avec cadre/support de montage: No

Matériau: plastique

Qualité du matériau: thermoplastique

Sans halogène: Oui

Traitement de la surface: non traité

Finition de la surface: mat

Couleur: blanc

Numéro RAL (équivalent): 9016

Zone de texte/surface d'inscription: oui

Voyant: non

Fonction d'éclairage: autre

Type d'éclairage: autre

Adapté à la classe de protection (IP): IP40

Tension nominale: 250 V

Calibre/courant nominal assigné (In): 16,00 A

Contact de report: No

• Type de connexion: borne à vis

Interrupteur de machine à laver: Oui

Largeur d'appareil: 22,30 mm **Hauteur d'appareil**: 49,00 mm

Profondeur d'appareil: 43,50 mm

Profondeur d'encastrement: 33,50 mm

Marques

00. Marquage CE - UE

10. EAC Eurasian Customs Union

14. TSE - Turquie

29. QCERT - Colombie

- 37. Marquage Maroc
- 43. Marque UKCA GB
- 96. Expert électrotechniques (download)

• 99. Directive DEEE (download)

Emballages



Code 8007352315839 **Oté** 1 NR

Dim. 5,1x2,8x5,3 [cm]

oids 53 [g]



Code 8007352315846

Qté 10 NR

Dim. 14,4x11,6x6 [cm] **Poids** 576,33 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.