EIKON: Poussoir SET/RESET blanc

20183.B

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / EIKON / Dispositifs

Poussoir SET/RESET blanc

Poussoir SET/RESET pour système des appels d'urgence, visible dans l'obscurité, 2 sorties à relais NO 5 A 250 V~ pour la signalisation acoustique et optique, alimentation 12 V~ 50-60 Hz ou 12-24 V d.c. (TBTS), blanc - 2 modules. SET avec poussoir incorporé ou en différents endroits avec poussoirs NC connectés en série. RESET en difffèrents endroits avec poussoirs NC connectés en série

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

1 NR

Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- Feuille d’instructions multilangues (725 kb)

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Données techniques

- **Class group**: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class**: Appareil électronique pour installation domotique
- **Modèle**: autre
- **Composition**: appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- **Nombre de modules (construction modulaire)**: 2
- **Radioguidé**: No
- **Mode de pose**: encastré_
- **Type de fixation**: à clipser
- **Matériau**: plastique
- **Qualité du matériau**: thermoplastique
- **Traitement de la surface**: non traité
- **Finition de la surface**: mat
- **Couleur**: blanc
- **Numéro RAL (équivalent)**: 9016
- **Transparent**: No

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 96. Expert électrotechniques (download)
- 99. Directive DEEE (download)

Emballages

8 007352 316263

Code	8007352316263
Qté	1 NR
Dim.	11,2x9,6x9,8 [cm]
Poids	148,73 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis.L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.