



## EIKON: Horloge réveil 120-230V Next

**20449.N**

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / EIKON / Dispositifs

### Horloge réveil 120-230V Next

Horloge réveil électronique, alimentation 120-230 V~ 50-60 Hz, Next - 2 modules

### État Produit

2 - Sera éliminé

### Q.té minimum commande


1 NR

### Mode d'emploi, Manuels, Documentation


- [FI - Foglio istruzioni ZIS\\_90720449A0 \(909 kb\)](#)




### Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

## Galerie



## Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Appareil électronique pour installation domotique
- **Modèle:** réveil
- **Composition:** appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- **Nombre de modules (construction modulaire):** 2
- **Radioguidé:** No
- **Mode de pose:** encastré\_
- **Type de fixation:** à clipser
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Traitement de la surface:** laqué / peint
- **Finition de la surface:** mat
- **Couleur:** argent
- **Numéro RAL (équivalent):** 9022
- **Transparent:** No

## Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 37. Marquage - Maroc
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

## Emballages



**Code** 8007352286665  
**Qté** 1 NR  
**Dim.** 11,2x9,6x9,8 [cm]  
**Poids** 136,73 [g]

## Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).