



EIKON: Interrupteur badge 230V Next

20466.N

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / EIKON / Dispositifs

Interrupteur badge 230V Next

Interrupteur électronique à badge, poche verticale, sortie à relais 16 A 230 V~, alimentation 230 V~ 50-60 Hz, avec support pour installation dans des boîtes carrées BS, à compléter d'une plaque 3 modules BS, Next. Livré sans carte ISO (badge)

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande


1 NR

Mode d'emploi, Manuels, Documentation


- [Feuille d'instructions multilingues \(805 kb\)](#)



Dessins



Vue arrière



Dessin 3D

Données techniques

- **Class group:** Alarmes, appels d'urgence et systèmes de signalisation
- **Class:** Système de contrôle d'accès
- **Autonome:** Oui
- **Interconnectable:** No
- **Connexion PC:** No
- **Type d'interface:** sans
- **Procédé de lecture:** support de données
- **Sortie de signaux:** sans
- **Mode de pose:** encastré_
- **Tension de fonctionnement CA 50 Hz:** 230,00 - 230,01 V
- **Tension de fonctionnement CA 60 Hz:** 230,00 - 230,01 V
- **Température de fonctionnement:** 5 - 45 °C
- **Indice de protection (IP):** IP20
- **Couleur:** argent
- **Matériau:** plastique
- **Largeur:** 82,50 mm
- **Hauteur:** 82,50 mm
- **Profondeur:** 48,70 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 31. TISI - Thaïlande
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352403338
Qté 1 NR
Dim. 11,7x10,8x7,1 [cm]
Poids 154,4 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).