EIKON: Va-et-vient 1P 10AX Vintage gris

22004.03

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / EIKON / Dispositifs

Va-et-vient 1P 10AX Vintage gris

Va-et-vient 1P 10AX Vintage gris. Maxi 100 W pour lampes autoballastées (CEI 60669-1:2017)

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

10 NR

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Données techniques

- **Class group**: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class**: Interrupteur (résidentiel)
- **Type de commutation**: va-et-vient
- **Type de commande**: autre
- **Composition**: appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- **Nombre de modules (construction modulaire)**: 1
- **Interrupteur à bouton-poussoir**: Oui
- **Nombre de bascules d'actionnement**: 1
- **Mode de pose**: encastré_
- **Type de fixation**: à clipser
- **Avec cadre/support de montage**: No
- **Matériau**: plastique
- **Qualité du matériau**: thermoplastique
- **Traitement de la surface**: laqué / peint
- **Finition de la surface**: mat
- **Couleur**: gris
- **Numéro RAL (équivalent)**: 7024
- **Zone de texte/surface d'inscription**: oui
- **Voyant**: non
- **Fonction d'éclairage**: contrôle et orientation
- **Type d'éclairage**: autre
- **Tension nominale**: 250 V
- **Calibre/courant nominal assigné (In)**: 10,00 A
- **Contact de report**: No
- **Type de connexion**: borne à vis
- **Interrupteur de machine à laver**: No
- **Hauteur d'appareil**: 48,80 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie (download)
- 09. VDE - Allemagne (download)
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 13. SNI - Indonésie
- 15. CCC - Chine (download)
- 19. NOM - Mexique
- 20. IQC - Argentine
- 36. ISI - Inde
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 92. RoHS EAU
- 96. Expert électrotechniques (download)
- 99. Directive DEEE (download)

Emballages

8 007352 620544

Code	8007352620544
Qté	1 NR
Dim.	5,1x2,7x6,5 [cm]
Poids	33,3 [g]

8 007352 620551

Code	8007352620551
Qté	10 NR
Dim.	14,5x11x7,4 [cm]
Poids	380,1 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis.L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.