



EIKON: Poussoir 1P NO 10A Vintage or satiné

22008.88

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / EIKON / Dispositifs

Poussoir 1P NO 10A Vintage or satiné

Poussoir 1P NO 10 A 250 V~ Vintage, or satiné

État Produit


3 - Actif

Q.té minimum commande


10 NR




Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Bouton-poussoir (résidentiel)
- **Composition:** appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- **Modèle:** bouton-poussoir unique
- **Type de commande:** bouton-poussoir
- **Nombre de bascules d'actionnement:** 1
- **Nombre de modules (construction modulaire):** 100
- **Nombre de pôles:** 1
- **Tension nominale:** 230 V
- **Calibre/courant nominal assigné (In):** 10,00 A
- **Avec éclairage:** No
- **Avec voyant indicateur:** No
- **Contact de report:** No
- **Mode de pose:** encastré
- **Type de fixation:** à clipser
- **Matériau:** métal
- **Qualité du matériau:** laiton
- **Traitement antibactérien:** No
- **Traitement de la surface:** laqué / peint
- **Finition de la surface:** mat
- **Couleur:** or
- **Numéro RAL (équivalent):** 1035
- **Transparent:** No
- **Zone de texte/surface d'inscription:** Oui
- **Largeur d'appareil:** 22,30 mm
- **Hauteur d'appareil:** 44,80 mm
- **Profondeur d'appareil:** 54,60 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie ([download](#))
- 09. VDE - Allemagne ([download](#))
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 13. SNI - Indonésie
- 15. CCC - Chine ([download](#))
- 20. IQC - Argentine
- 36. ISI - Inde
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



8 007352655379

Code 8007352655379
Qté 1 NR
Dim. 5,1x6,5x2,7 [cm]
Poids 29,7 [g]



8 007352655386

Code 8007352655386
Qté 10 NR
Dim. 14,5x11x7,4 [cm]
Poids 347,2 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).