



Composants communs A/V: Alimentation interphon.2F+ 100-240V 0,6A

40100

ELVOX Système portier-vidéo / Système portier-vidéo 2F/2F+ / Composants communs A/V / Composants d'installation

Alimentation interphon.2F+ 100-240V 0,6A

Alimentation pour kit entryphone 1 et 2 familles Due Fili Plus, avec sortie 28 Vdc 0,6 A, alimentation 110-240 V~ 50/60 Hz, installation sur guide DIN (60715 TH35), occupe 6 modules de 17,5 mm

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande


1 NR

Mode d'emploi, Manuels, Documentation


- [Feuille d'instructions multilingues \(910 kb\)](#)




Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Données techniques

- **Class group:** Communication / Composants et systèmes
- **Class:** Alimentation pour portier audio / vidéo
- **Application:** autre
- **Tension d'entrée:** 240 V
- **Type de courant:** DC
- **Tension de sortie:** 28,00 V
- **Protégé contre les courts-circuits:** Oui
- **Indice de protection (IP):** IP30
- **Hauteur:** 106,00 mm
- **Largeur:** 107,80 mm
- **Profondeur:** 63,00 mm
- **Technique d'installation:** système bus
- **Circuit intégré d'ouverture de porte:** No
- **Fonction de commande:** No
- **Fonction d'évaluation:** No
- **Affichages de service:** No
- **Mode de pose:** autre
- **Blocage de la programmation:** No
- **Avec contact:** No

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie
- 32. FCC - USA
- 43. Marque UKCA - GB
- 92. RoHS EAU
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352654228
Qté 1 NR
Dim. 11,9x11,5x6,9 [cm]
Poids 311,81 [g]

Code 8007352654242
Qté 26 NR
Dim. 38x34x24 [cm]
Poids 8.607,06 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).