



Composants communs A/V: Alimentation Sound System 230V

6680

ELVOX Système portier-vidéo / Système portier-vidéomultifils / Composants communs A/V / Composants d'installation

Alimentation Sound System 230V

Alimentation pour portiers-vidéo Sound System avec sorties 13 Vcc, 15 V et 18 Vcc, alimentation 230 V~ 50/60 Hz 60 VA, installation sur rail DIN (60715 TH35), occupe 12 modules de 17,5 mm



État Produit

3 - Actif


Q.té minimum commande

1 NR


Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Feuille d'instructions multilingues \(1530 kb\)](#)
- [Manuel installateur \(7005 kb\)](#)
- [Schémas d'installation \(3415 kb\)](#)


Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Données techniques

- **Class group:** Communication / Composants et systèmes
- **Class:** Alimentation pour portier audio / vidéo
- **Application:** autre
- **Tension d'entrée:** 230 V
- **Type de courant:** DC
- **Tension de sortie:** 13,00 V
- **Indice de protection (IP):** IP20

- **Technique d'installation:** système multifilaire
- **Circuit intégré d'ouverture de porte:** Oui
- **Fonction de commande:** No
- **Fonction d'évaluation:** No
- **Affichages de service:** No
- **Mode de pose:** autre
- **Blocage de la programmation:** No

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8013406131065
Qté 1 NR
Dim. 23x12,5x10 [cm]
Poids 1.635 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).