



Vidéo: Kit vidéo 7in TS Wi-Fi 1F IP/2 fils

K40980

ELVOX Système portier-vidéo / Autres systèmes portier-vidéo / Vidéo / Kits vidéo

Kit vidéo 7in TS Wi-Fi 1F IP/2 fils

Kit portier-vidéo IP over 2 wires en saillie, comprenant : 1 moniteur tactile mains libres, Wi-Fi intégrée pour la répétition d'appel sur smartphone avec appli dédiée, écran couleurs LCD 7 pouces, étrier de fixation murale, 1 platine audio-vidéo avec cadre anti-pluie configurable pour 1, 2 ou 4 familles avec lecteur RFID avec sortie pour électroserrure, 1 sortie à relais configurable NO ou NF comme contact sec, 7 cartes RFID Mifare colorés (2 pour la configuration et 5 pour les usagers), 1 alimentation 40105

- Compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa
- Rien à programmer. Il suffit de connecter les dispositifs à travers 2 fils+R2
- Pour recevoir et gérer les appels vidéo directement sur un smartphone ou une tablette
- En cas de rénovation d'anciennes installations 2 fili, il est possible de remplacer simplement les postes intérieurs et extérieurs en conservant le même câblage
- Possibilité de connecter jusqu'à 3 caméras WiFi par appartement. Caméras Vimar compatibles 46237.040A, 46239.040A et 46241.036A



État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

1 NR

Contenu du kit



40980.M - Moniteur TS 7in
Wi-Fi IP/2 fils



40980.P - Platine kit vidéo
7in IP/2fils



40105 - Alimentation DIN
100-240V~ 50/60Hz 32Vdc



40169 - 7 clés RFID Mifare

Ceci pourrait également vous intéresser



46237.040A - Cam. Bullet Wi-
Fi Full-HD 1080p 4mm



46239.040A - Cam. PT Wi-Fi
Full-HD 1080p 4mm



46237.028B - Cam. Wi-Fi
1080p 2,8mm vision 120°



46239.036C - Cam. PT Wi-Fi
3Mpx 3,6mm vision 110°



46241.030B - Cam. extér. PT
Wi-Fi 1080p 3mm



40168 - Convertisseur IP/2
fils pour caméras



42920.K - Kit 1-2-4 boutons
plaque kit vidéo RFID



4621.2812BA - Cam. Bullet IP
IR 2Mpx 2,8-12mm A.V.



4622.2812BA - Cam. Dome IR
IP 2Mpx 2,8-12mm Mic A.V.

Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Elvox CCTV integration in IP-over-2-Wire \(1033 kb\)](#)
- [Guide rapide \(4871 kb\)](#)
- [Manuale utente \(7028 kb\)](#)
- [Manuel de l'utilisateur \(7033 kb\)](#)
- [Manual de usuario \(7030 kb\)](#)
- [User Manual \(7030 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο χρήστη \(7027 kb\)](#)
- [Bedienungsanleitung \(7037 kb\)](#)
- [Manual do utilizador \(7026 kb\)](#)

Données techniques

- **Class group:** Communication / Composants et systèmes
- **Class:** Kit d'interphone
- **Avec vidéo:** Oui
- **Nombre de postes intérieurs:** 1
- **Nombre de platines de rue:** 1
- **Nombre de boutons d'appel:** 2
- **Technique d'installation:** 2-fils intégral
- **Mode de pose du poste intérieur:** saillie
- **Couleur du poste intérieur:** blanc
- **Mode de pose de la platine de rue:** saillie
- **Matériau de la platine de rue:** aluminium
- **Couleur de la platine de rue:** gris
- **Nombre max. de postes intérieurs:** 1
- **Nombre max. de platines de rue:** 1
- **Protocole d'image:** autre
- **Propriété du système d'image:** couleur
- **Peut être connecté à un smartphone:** Oui
- **Communication interne:** Oui
- **Mains libres:** Oui
- **Avec fonction jour/nuit:** Oui
- **Angle d'ouverture de la camera:** 160
- **Fonction zoom, inclinaison/bascule:** No
- **Avec fonction mémoire:** Oui
- **Taille de l'écran:** 178,00 mm
- **Taille de l'écran (pouces):** 7
- **Caméra ajustable manuellement:** No
- **Zone de texte/surface d'inscription:** Oui
- **Compatible avec les appareils de correction auditive:** No
- **Convient les personnes en situation de handicap:** No
- **Compatible avec Apple HomeKit:** No
- **Compatible avec Google Assistant:** No
- **Compatible avec Amazon Alexa:** Oui
- **Compatible IFTTT:** No

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 00. Marquage CE - UE
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 92. RoHS EAU
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352708631
Qté 1 NR
Dim. 24,8x22,5x12,5 [cm]
Poids 2.010,5 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).