



## Composants de base: Pièce détachée variateur MASTER 120V

### R01870.120

Systèmes et produits smart / By-me Plus / Composants de base / Appareils  
DIN

### Pièce détachée variateur MASTER 120V

Variateur MASTER 120 V~ 60 Hz de rechange pour lampes à incandescence 40-500 W, transformateurs électroniques 40-300 VA, lampes CFL 10-200 W, lampes à LEDs 3-200 W, pour alimentations électroniques à LEDs, fusible de protection, installation sur rail DIN (60715 TH35), occupe 4 modules de 17,5 mm.

### État Produit

3 - Actif

### Q.té minimum commande

1 NR

## Données techniques

- **Class group:** Systèmes de bus d'installation
- **Class:** Variateur de lumière pour système bus
- **Système de bus KNX:** No
- **Système de bus KNX-radio:** No
- **Système de bus radio:** No
- **Système de bus LON:** No
- **Système de bus Powernet:** No
- **Autres systèmes de bus:** autre
- **Radio bidirectionnelle:** No
- **Modèle:** actionneur de variateur
- **Mode de pose:** autre
- **Largeur en nombre de modules:** 4
- **Couplage au bus inclus:** Oui
- **Module de bus amovible:** No
- **Commande sur site/commande manuelle:** No
- **Avec affichage LED:** Oui
- **Nombre de sorties:** 1
- **Puissance de sortie:** 40 - 500 W
- **Puissance supplémentaire utilisable:** No
- **Type de charge:** universel et LED
- **Tension:** 120,00 - 120,01 V
- **Fonctionnement en parallèle possible:** No
- **Fréquence:** 60,00 - 60,01 HZ
- **Indice de protection (IP):** IP20



## Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 43. Marque UKCA - GB
- 99. Directive DEEE ([download](#))

## Emballages



**Code** 8007352648623  
**Qté** 1 NR  
**Dim.** 11,7x10,8x7,1 [cm]  
**Poids** 226,9 [g]

## Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).