



Componenti comuni: Regolatore luminosità 1-10V 2out 16A KNX

01528

Sistemi e prodotti smart / KNX / Componenti comuni / Apparecchi DIN

Regolatore luminosità 1-10V 2out 16A KNX

Regolatore di luminosità, 2 ingressi per 01530, 2 uscite a relè NO 16 A 250 V~, 2 uscite 1-10 V, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

Stato prodotto

9 - Eliminato




Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(778 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(1940 kb\)](#)


Software

- [DB_ComponentiAutomazione_KNX_01.16_20210920.zip](#)
- [DB_ComponentiAutomazione_KNX_01.19_20230331.zip](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).