



## Spine e prese mobili: Presa 2P+T 16A P30 assiale nero

### 00224

Installazione volante / Spine e prese / Spine e prese mobili / Spine e prese serie Supernova

### Preso 2P+T 16A P30 assiale nero

Preso mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), uscita cavo assiale, nero

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

50 NR

Potrebbe interessarti anche




00224.B - Preso 2P+T 16A  
P30 assiale bianco

### Video


- [Spot Installazione Volante](#)



## Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

## Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Accoppiatore con contatti protetti
- **Tipologia:** Tipo italiano P30
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Direzione di innesto:** Diritto
- **Tecnica di collegamento:** Morsetto a vite
- **Adatto per pin di contatto di protezione:** Sì
- **Colore:** Nero
- **Numero RAL:** 0
- **Numero di poli:** 2
- **Tensione nominale:** 250 V
- **Corrente nominale:** 16 A

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia
- 10. Marchio EAC - EACU
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



**Codice** 8007352037328  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 14x6x4,3 [cm]  
**Peso** 51,7 [g]



**Codice** 8007352037335  
**Qtà** 50 NR  
**Dim.** 28,5x27x17 [cm]  
**Peso** 2.930 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).