



Adattatori: Adattatore sfals.vert.S11+2P11+P30bianco

00313.B

Installazione volante / Spine e prese / Adattatori / Adattatori civili

Adattatore sfals.vert.S11+2P11+P30bianco

Adattatore multiplo SICURY 250 V~ sfalsato verticale - max 1500 W, spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11, due prese 2P+T 10 A standard italiano tipo P11, una presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30, bianco



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

10 NR

Potrebbe interessarti anche




00313 - Adattatore
sfals.vert.S11+2P11+P30
nero


Video

- [Spot Installazione Volante](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Gallery




Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Adattatore
- **Tipologia:** Compatto
- **Con spina per AUS (AS/NZS 3112) (tipo I):** No
- **Con spina per BE/DE/NL/RU (contatto di protezione, tipo F):** No
- **Con spina per FR (pin di terra) (tipo E):** No
- **Con spina per UK/HK (BS 1363) (tipo G):** No
- **Con spina per IT (S/P 11):** Sì
- **Con spina per IT (S/P 17) (tipo L):** No
- **Con spina per USA/CA/CN (NEMA 1-15) (tipo A):** No
- **Con spina per USA/CA/CN (NEMA 5-15) (tipo B):** No
- **Tipo di presa:** Altro
- **Numero di porte USB:** 0
- **Colore:** Bianco
- **Tensione nominale:** 230,00 - 230,01 V
- **Corrente nominale:** 0,00 - 10,00 A

Marchi


- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia
- 98. Avvertenza per adattatori ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



8 007352566231

Codice 8007352566231
Qtà 1 NR
Dim. 5,3x8,6x4,5 [cm]
Peso 77,22 [g]



8 007352568693

Codice 8007352568693
Qtà 10 NR
Dim. 24,4x13,9x10,1 [cm]
Peso 772,2 [g]



8 007352568709

Codice 8007352568709
Qtà 130 NR
Dim. 59,5x38,5x26,5 [cm]
Peso 10.790 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).