



Componenti comuni: Alimentatore 230V~ 29Vdc 400mA

01400

Sistemi e prodotti smart / By-me Plus / Componenti comuni / Apparecchi
DIN

Alimentatore 230V~ 29Vdc 400mA

Alimentatore con uscita 29 V d.c. 400 mA, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz,
con bobina di disaccoppiamento, installazione su guida DIN (60715 TH35),
occupa 2 moduli da 17,5 mm

Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Controllo accessi \(2164 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua \(859 kb\)](#)

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D



Gallery



Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di bus per impianti
- **Classe:** Alimentatore per per bus system
- **Sistema bus EIB/KNX:** No
- **Sistema bus radio KNX:** No
- **Sistema bus radio:** Sì
- **Sistema bus LON:** No
- **Sistema bus Powernet:** No
- **Altri sistemi bus:** Altro
- **Tipo di montaggio:** Altro
- **Numero moduli DIN:** 2
- **Con indicatore a LED:** No
- **Tensione bus bufferabile:** No
- **Numero di bobine integrate:** 1
- **Numero di linee alimentabili:** 2
- **Corrente d'uscita max.:** 400,00 mA

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 92. RoHS UAE
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



8 007352 511873

Codice 8007352511873
Qtà 1 NR
Dim. 14,2x6,7x5,9 [cm]
Peso 167 [g]



8 007352 573130

Codice 8007352573130
Qtà 40 NR
Dim. 36,5x28x24,5 [cm]
Peso 7.010 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).