Componenti comuni: Attuatore elettrovalvole 6 out 230V KNX

01535

Sistemi e prodotti smart / KNX / Componenti comuni / Apparecchi DIN

Attuatore elettrovalvole 6 out 230V KNX

Attuatore per elettrovalvole, 6 uscite 230 V~ 0,5 A, pulsanti per comando locale, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua (521 kb)
- Manuale installatore (3946 kb)

Software

- DB_ComponentiAutomazione_KNX_01.16_20210920.zip
- DB_ComponentiAutomazione_KNX_01.19_20230331.zip

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo**: Sistemi di bus per impianti
- **Classe**: Attuatore di riscaldamento per sistema bus
- **Sistema bus EIB/KNX**: Sì
- **Sistema bus radio KNX**: No
- **Sistema bus radio**: No
- **Sistema bus LON**: No
- **Sistema bus Powernet**: No
- **Radio bidirezionale**: No
- **Tipo di montaggio**: Altro
- **Numero moduli DIN**: 4
- **Accoppiamento bus incluso**: Sì
- **Grandezza regolante costante**: No
- **Funzione di protezione valvola**: Sì
- **Commutazione manuale**: Sì
- **Max. corrente di commutazione (carico ohmico)**: 0,50 A
- **Numero di uscite**: 6
- **Corrente d'uscita max.**: 0,75 A
- **Tensione di commutazione**: 24,00 - 230,00 V
- **Grado di protezione (IP)**: IP20

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 27. Marchio KNX (download)
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

8 007352 561434

Codice	8007352561434
Qtà	1 NR
Dim.	9,3x7,8x6,5 [cm]
Peso	169,5 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.