Componenti comuni: Comando KNX 6 pulsanti+tappar.lamelle 3M

01587

Sistemi e prodotti smart / KNX / Componenti comuni / Dispositivi

Comando KNX 6 pulsanti+tappar.lamelle 3M

Apparecchio di comando a sei pulsanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 3 moduli

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua Light (632 kb)
- Foglio istruzioni multilingua Full (724 kb)
- Manuale installatore (2899 kb)
- Installer manual (1937 kb)

Software

- DB_ComandoSupervisione_KNX_REL-01.17_20230117.zip

Video

- Comandi domotici universali

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo**: Sistemi di bus per impianti
- **Classe**: Apparecchio di comando multiplo sistema bus
- **Sistema bus radio KNX**: No
- **Sistema bus radio**: No
- **Sistema bus LON**: No
- **Sistema bus Powernet**: No
- **Radio bidirezionale**: No
- **Numero moduli DIN**: 3
- **Materiale**: Plastica
- **Qualità del materiale**: Materiale termoplastico
- **Protezione della superficie**: Non trattato
- **Tipo superficie**: Opaco
- **Colore**: Altro
- **Codice RAL (simile)**: 7024
- **Trasparente**: No
- **Accoppiamento bus incluso**: Sì

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 27. Marchio KNX (download)
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 92. RoHS UAE
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

Codice	8007352593626	**Codice**	8007352633261
Qtà	1 NR	**Qtà**	70 NR
Dim.	5,7x5,3x7,7 [cm]	**Dim.**	39,5x30x17 [cm]
Peso	77,8 [g]	**Peso**	6.286 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.