



8000: Presa TV-RD-SAT passante 10dB maschio

08190.10

Serie civili / Serie civili tradizionali / 8000 / Dispositivi

Presa TV-RD-SAT passante 10dB maschio

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, con connettore maschio IEC 60169-2, attenuazione di derivazione 10 dB

Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

20 NR

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo**: Antenne e tecnica satellitari
- Classe: Presa antenna
- Tipologia: Cassetta passante
- **Copertura**: Senza
- Attenuazione collegamento a 860 MHz: 10,60 dB
- Attenuazione collegamento a 2150 MHz: 9,90 dB
- Numero di uscite: 1

- Attenuazione di passaggio a 860 MHz: 2,20 dB
- Attenuazione di passaggio a 2150 MHz: 3,40 dB
- Adatto per alimentazione remota: No
- Tipo di fissaggio: Fissaggio a scatto
- **Colore**: Beige
- Codice RAL (simile): 9001
- Materiale: Plastica

Marchi

- 00. Marcatura CE UE
- 10. Marchio EAC EACU
- 37. Marcatura CMIM Marocco

- 43. Marchio UKCA Regno Unito
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi



 Codice
 8007352101029

 Qtà
 1 NR

 Dim.
 4,1x2,8x5,3 [cm]

 Peso
 39,9 [g]



 Codice
 8007352101036

 Qtà
 20 NR

 Dim.
 21,4x11,6x6 [cm]

 Peso
 1.081,1 [g]



 Codice
 8007352641631

 Qtà
 200 NR

 Dim.
 30,5x25,5x22,5 [cm]

 Peso
 11.140 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.