



## Avvolgicavo: Avvolgicavo 16A 4 uscite universali 4m

### OP32713

Installazione volante / Spine e prese / Avvolgicavo / Avvolgicavo domestici

### Avvolgicavo 16A 4 uscite universali 4m

Avvolgicavo 2P+T 16 A 230 V~ con disgiuntore termico di protezione, 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali standard italiano P40, spina 2P+T 16 A standard italiano S17, cavo H05VV-F con 3 conduttori da 1,5 mm<sup>2</sup> (3G1,5) 4 metri – Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1500 W 230 V~, con cavo completamente svolto 3200 W 230 V~

- Involucro robusto e dimensioni compatte; Prodotto Certificato IMQ

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

6 NR


### Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Scheda tecnica \(589 kb\)](#)


### Video

- [Spot avvolgicavo](#)

### Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D



## Gallery



## Dati tecnici

- **Gruppo:** Utensili elettrici
- **Classe:** Avvolgicavo
- **Materiale del corpo:** Plastica
- **Attrezzatura del cavo:** H05VV-F
- **Sezione del filo:** 1,50
- **Numero di fili:** 3
- **Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):** 4
- **Numero delle prese tipo bipasso (Italia):** 4
- **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:** 0
- **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:** 0
- **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:** 0
- **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:** 0
- **Con telaio portante:** Sì
- **Avvolgimento automatico del cavo:** No
- **Con protezione da sovraccarico termico:** Sì
- **Con arresto:** No
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Colore:** Multicolore

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 03. Marchio CSv-IMQ - Italia
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



**Codice** 8007352615823  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 22x8,5x29,5 [cm]  
**Peso** 1.163,5 [g]



**Codice** 8007352615786  
**Qtà** 6 NR  
**Dim.** 23x23x22,5 [cm]  
**Peso** 6.200 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).