



## PLANA: Sensore radar connesso IoT 1M Silver

---

**14179.SL**

Serie civili / Serie civili View Wireless / PLANA / Dispositivi

### **Sensore radar connesso IoT 1M Silver**

Sensore radar UWB, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a stato solido per comandi in bassissima tensione (SELV e non SELV), 1 ingresso per pulsante esterno per attivazione uscita o per richiamo di uno scenario, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, Silver

### **Stato prodotto**

3 - Prod. gestito

### **Q.tà minima ordine**


1 NR




## Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua Light (1346 kb)
- Foglio istruzioni Full (1138 kb)
- Feuille d'instructions Full (1139 kb)
- Hoja de instrucciones Full (1138 kb)
- Full Instructions sheet (1135 kb)
- Φυλλάδιο οδηγιών Full (1219 kb)
- Anweisungsblatt Full (1139 kb)
- Full (1219 kb)
- Manuale app View Wireless (15556 kb)
- Manuel appli View Wireless (37703 kb)
- Manual app View Wireless (37528 kb)
- Manual View Wireless app (37579 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (37781 kb)
- Installationsanleitung View Wireless (37508 kb)

## Disegni



Vista ingombri



Vista 3D

## Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Sensore di movimento/presenza
- **Tipologia:** Segnalatore di movimento
- **Tipo di sensore:** Ad alta frequenza
- **Con interfaccia DALI:** No
- **Regolazione di luce costante:** No
- **Comando HLK:** No
- **Avvio forzato:** Sì
- **Disattivazione forzata:** No
- **Dispositivo di rilevamento animali:** Sì
- **Protezione contro lo strisciamento:** No
- **Collegabile in rete:** Sì
- **Angolo di scansione:** 100
- **Controllore illuminazione vano scale:** No
- **Interruttore di esclusione:** No
- **Max. portata trasmissione frontale:** 7 m
- **Adatto per trasmissione senza fili:** Sì
- **Comandabile a distanza:** Sì
- **Con telecomando:** No
- **Sensibilità di intervento regolabile:** Sì
- **Con unità di segnalazione:** Sì
- **Funzione teach per luminosità di intervento:** No
- **Funzione dimmer con inserto:** No
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Adatto per fissaggio a soffitto:** No
- **Tipo di collegamento:** Morsetto a vite
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Protezione della superficie:** Laccato
- **Tipo superficie:** Lucido
- **Trattamento antibatterico:** No
- **Colore:** Argento
- **Codice RAL (simile):** 9006
- **Trasparente:** No
- **Grado di protezione (IP):** IP40
- **Tipo di tensione di alimentazione:** AC
- **Frequenza:** 50 - 60 HZ
- **Durata di funzionamento min.:** 70 s
- **Ritardo di disinserzione:** 1.080 s
- **Angolo di rilevamento orizzontale:** 0 - 100
- **Max. potenza di interruzione:** 960,00 W
- **Temperatura:** 10 - 40 °C
- **Numero delle zone di commutazione:** 1
- **Min. corrente in transitorio:** 0 A
- **Ingresso stazione secondaria:** No
- **Funzione allarme:** Sì
- **Larghezza:** 2.230,00 mm
- **Altezza:** 49,00 mm
- **Profondità:** 4.950,00 mm
- **Diametro:** 0,00 mm
- **Profondità di incasso:** 3.900,00 mm
- **Diametro foro montaggio ad incasso:** 0,00 mm
- **Compatibile con Apple HomeKit:** Sì
- **Compatibile con Google Assistant:** Sì
- **Compatibile con Amazon Alexa:** Sì

## Marchi


- 00. Marcatura CE - UE
- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 40. Bluetooth technology
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



8 007352709317

**Codice** 8007352709317  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 6x5,4x5,2 [cm]  
**Peso** 46,6 [g]



8 007352709324

**Codice** 8007352709324  
**Qtà** 10 NR  
**Dim.** 28,1x13,1x6 [cm]  
**Peso** 542,8 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).