



## PLANA: Presa RJ11 speciale per BUS Silver

### 14329.SL

Sistemi e prodotti smart / By-me Plus / PLANA / Dispositivi

### Preso RJ11 speciale per BUS Silver

Preso RJ11 speciale per il Bus, morsetti a vite, Silver

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito


### Q.tà minima ordine

20 NR


### Video

- [Spot Plana](#)


### Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D



## Dati tecnici

- **Gruppo:** Materiale d'installazione per reti di comunicazione dnt/fnt
- **Classe:** Scatola di connessione per doppino twistato
- **A parete:** No
- **Montaggio a incasso:** Sì
- **Installazione in canale:** No
- **Tipo di fissaggio:** Bloccare in posizione
- **Tipo di connettore:** Altro
- **Con prese/prese mobili:** Sì
- **Adatto per numero di prese/prese mobili:** 1
- **Categoria:** Altro
- **Colore:** Argento
- **Numero RAL:** 0
- **Tipo di collegamento:** Vite
- **Prese schermate:** No
- **Scatola schermata:** No
- **Collegamento di terra separato:** No
- **Con etichetta:** No
- **Compatibile con coperture di terze parti:** Sì
- **Scarico di trazione del cavo separato:** No
- **Tipo di montaggio collegamento schermatura:** Senza
- **Con protezione polvere:** No
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Codifica meccanica:** No
- **Codifica cromatica:** No
- **Altezza dell'apparecchio:** 49 mm

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 10. Marchio EAC - EACU
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



8 007352 318953

**Codice** 8007352318953  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 5,1x2,8x5,3 [cm]  
**Peso** 22,53 [g]



8 007352 318960

**Codice** 8007352318960  
**Qtà** 20 NR  
**Dim.** 27x11,6x6 [cm]  
**Peso** 521,5 [g]



8 007352 651104

**Codice** 8007352651104  
**Qtà** 120 NR  
**Dim.** 37,5x30x13,5 [cm]  
**Peso** 3.480 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).