



Serie protetta e stagna: Supporto IP55 3M bianco

16813.Q.B

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Serie protetta e stagna /
Serie prot. e stagna IDEA/8000

Supporto IP55 3M bianco

Supporto 3 moduli, con viti, con coperchio e membrana elastica trasparente
IP55 per scatole da incasso 3 moduli, bianco. Adatta per placca Classica Idea

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

10 NR



Potrebbe interessarti anche



07937 - Vite 35mm per
fissaggio supporto




07939 - Vite 50mm per
fissaggio supporto


Video

- [Spot Idea](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Supporti per Gamme di Interruttori Domestici
- **Tipologia:** Incassato
- **Tipo di montaggio:** Fissaggio con vite
- **Tipo di montaggio degli inserti moduli:** Dietro
- **Direzione di montaggio:** Orizzontale e verticale
- **Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):** 3
- **Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):** 1
- **Con scatola da incasso:** No
- **Con viti:** Sì
- **Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:** Sì
- **Montaggio a incasso:** Sì
- **Adatto per scatola di canale sotterraneo:** No
- **Adatto per canale da incasso per apparecchi:** No
- **Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:** No
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 15. Marchio CCC - Cina ([download](#))
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

Imballi



Codice 8007352082977
Qtà 1 NR
Dim. 12,1x9x3 [cm]
Peso 94,4 [g]



Codice 8007352084117
Qtà 10 NR
Dim. 28,4x18,4x9,5 [cm]
Peso 1.061,33 [g]



Codice 8007352637801
Qtà 120 NR
Dim. 59x38,5x30 [cm]
Peso 13.482 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).