ARKÉ: Pulsante 1P NO+NC 10A simbolo OFF Metal

19056.33.M

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Pulsante 1P NO+NC 10A simbolo OFF Metal

Pulsante 1P 10 A 250 V~ 1 contatto NO + 1 contatto NC, simbolo OFF, Metal

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

10 NR

Video

- Arké abita il tuo tempo

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe**: Pulsante
- **Composizione**: Dispositivo modulare per interruttori domestici
- **Tipologia**: Tasto singolo
- **Tipo di comando**: Pulsante
- **Numero di bascule di azionamento**: 1
- **Numero moduli da frutto**: 100
- **Numero di poli**: 1
- **Tensione nominale**: 250 V
- **Corrente nominale**: 10,00 A
- **Con illuminazione**: No
- **Contatto di feedback**: No
- **Tipo di montaggio**: Incassato
- **Tipo di fissaggio**: Bloccare in posizione
- **Materiale**: Plastica
- **Qualità del materiale**: Materiale termoplastico
- **Senza alogeni**: Sì
- **Protezione della superficie**: Laccato
- **Tipo superficie**: Opaco
- **Colore**: Alluminio
- **Codice RAL (simile)**: 9007
- **Trasparente**: No
- **Casella di testo/superficie di marcatura**: Sì
- **Adatto per classe di protezione (IP)**: IP40
- **Larghezza dell'apparecchio**: 22,30 mm
- **Altezza dell'apparecchio**: 49,00 mm
- **Profondità dell'apparecchio**: 39,20 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 10. Marchio EAC - EACU
- 14. Marchio TSE - Turchia
- 19. Certificato NOM - Messico
- 28. Marchio NSW - Australia (download)
- 29. Marchio QCERT - Colombia
- 31. Marchio TISI - Tailandia
- 36. Marchio ISI - India
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

8 007352 599987

Codice	8007352599987
Qtà	1 NR
Dim.	4,1x2,8x5,3 [cm]
Peso	32,5 [g]

8 007352 599994

Codice	8007352599994
Qtà	10 NR
Dim.	14,4x9x6 [cm]
Peso	361,7 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.