



# ARKÉ: Pulsante commutatore 2P 10A grigio

#### 19061

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

### Pulsante commutatore 2P 10A grigio

Pulsante commutatore 2P 10 A 250 V $\sim$  (6 morsetti) con frecce direzionali e posizione OFF centrale, grigio

## **Stato prodotto**

3 - Prod. gestito


### Q.tà minima ordine

10 NR


#### Video

• Arké abita il tuo tempo

# Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore





Vista 3D

### Dati tecnici

**Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Pulsante

**Composizione**: Dispositivo modulare per interruttori domestici

Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Pulsante

Numero di bascule di azionamento: 1

Numero moduli da frutto: 100

Numero di poli: 2

Tensione nominale: 250 V
 Corrente nominale: 10,00 A
 Con illuminazione: No
 Contatto di feedback: No
 Tipo di montaggio: Incassato

Tipo di fissaggio: Bloccare in posizione

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Grigio

Codice RAL (simile): 7015

Trasparente: No

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì Adatto per classe di protezione (IP): IP40 Larghezza dell'apparecchio: 22,30 mm Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

**Profondità dell'apparecchio**: 44,20 mm

### Marchi

00. Marcatura CE - UE

01. Marchio IMQ - Italia (download)

10. Marchio EAC - EACU

37. Marcatura CMIM - Marocco

- 43. Marchio UKCA Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico (download)

99. Direttiva RAEE (download)

### **Imballi**



 Codice
 8007352571310

 Qtà
 1 NR

 Dim.
 5,1x2,8x5,3 [cm]

**Peso** 42,7 [g]



**Codice** 8007352571327 **Otà** 10 NR

**Dim.** 14,4x11,6x6 [cm] **Peso** 470,6 [g]

# Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.