ARKÉ: Dimmer 230V 100-500W push-push grigio

19153

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Dimmer 230V 100-500W push-push grigio

Dimmer 230 V~ 50-60 Hz per lampade ad incandescenza 100-500 W, comando con deviatore push-push e regolazione con potenziometro rotativo, individuazione al buio, grigio

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

20 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Regolatori (3522 kb)
- Foglio istruzioni multilingua (626 kb)

Video

- Arké abita il tuo tempo

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Gallery

Dati tecnici

- **Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe**: Dimmer
- **Tipo di comando**: Selettore rotativo/a pressione
- **Tipo di carico**: Carico ohmico
- **Utilizzabile con tasto**: Sì
- **Utilizzabile con segnalatore di movimento**: No
- **Utilizzabile con segnalatore di presenza**: No
- **Utilizzabile con interruttore a tempo/timer**: No
- **Utilizzabile con tasto radio**: No
- **Utilizzabile con tasto IR**: No
- **Tipo di montaggio**: Incassato
- **Tipo di fissaggio**: Fissaggio a clic
- **Materiale**: Plastica
- **Qualità del materiale**: Materiale termoplastico
- **Protezione della superficie**: Non trattato
- **Tipo superficie**: Opaco
- **Colore**: Grigio
- **Codice RAL (simile)**: 7015
- **Trasparente**: No
- **Adatto per classe di protezione (IP)**: IP40
- **Tensione nominale**: 230,00 - 230,01 V
- **Frequenza**: 50,00 - 60,00 HZ
- **Tensione di comando**: 230,00 - 230,01 V
- **Larghezza dell'apparecchio**: 22,30 mm
- **Altezza dell'apparecchio**: 49,00 mm
- **Profondità dell'apparecchio**: 62,70 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia (download)
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

8 007352 414181

Codice	8007352414181
Qtà	1 NR
Dim.	5,3x3,9x7,6 [cm]
Peso	66,1 [g]

8 007352 414198

Codice	8007352414198
Qtà	20 NR
Dim.	28,1x13,1x11,3 [cm]
Peso	1.433 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.