



## ARKÉ: Presa per rasoio 230V Metal

**19290.M**

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

### Preso per rasoio 230V Metal

Preso per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2P 2,5 A, Metal - 3 moduli

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito


### Q.tà minima ordine

1 NR


### Video

- [Arké abita il tuo tempo](#)


### Disegni




Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D



## Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Presa per rasoio
- **Composizione:** Dispositivo modulare per interruttori domestici
- **Numero moduli da frutto:** 3
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Con coperchio a cerniera:** No
- **Tensione commutabile:** No
- **Tensione nominale valore basso:** 230 V
- **Tensione nominale valore alto:** 230 V
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Protezione della superficie:** Laccato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Colore:** Alluminio
- **Codice RAL (simile):** 9007
- **Trasparente:** No
- **Larghezza dell'apparecchio:** 67,30 mm
- **Altezza dell'apparecchio:** 49,00 mm
- **Profondità dell'apparecchio:** 51,50 mm
- **Con scatola da incasso:** No

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 10. Marchio EAC - EACU
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



**Codice** 8007352594562  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 11,7x10,8x7,1 [cm]  
**Peso** 476,6 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).