



ARKÉ: Presa TV-RD-SAT passante Metal

19300.10.M

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Presse TV-RD-SAT passante Metal

Presse coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, con connettore maschio, attenuazione di derivazione 10 dB, Metal

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine


20 NR

Video


- [Arké abita il tuo tempo](#)




Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D


Dati tecnici

- **Gruppo:** Antenne e tecnica satellitari
- **Classe:** Presa antenna
- **Tipologia:** Cassetta passante
- **Copertura:** Senza
- **Attenuazione collegamento a 860 MHz:** 10,60 dB
- **Attenuazione collegamento a 2150 MHz:** 9,90 dB
- **Numero di uscite:** 1
- **Adatto per alimentazione remota:** No
- **Tipo di fissaggio:** Fissaggio a scatto
- **Colore:** Alluminio
- **Codice RAL (simile):** 9007
- **Protezione della superficie:** Laccato
- **Materiale:** Plastica

Marchi


- 00. Marcatura CE - UE
- 10. Marchio EAC - EACU
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



8 007352 598416

Codice 8007352598416
Qtà 1 NR
Dim. 4,1x2,8x5,3 [cm]
Peso 50,1 [g]



8 007352 598423

Codice 8007352598423
Qtà 20 NR
Dim. 21,4x11,6x6 [cm]
Peso 1.061 [g]



8 007352 634763

Codice 8007352634763
Qtà 200 NR
Dim. 30,5x25,5x22,5 [cm]
Peso 10.950 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).