ARKÉ: Interruttore a badge verticale 2M bianco

19463.B

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Interruttore a badge verticale 2M bianco

Interruttore elettronico a badge verticale, uscita a relè NO 4 A 250 V~ (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio, trimmer di regolazione del tempo di spegnimento dopo l'estrazione della card, bianco - 2 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua (1182 kb)

Video

- Arké abita il tuo tempo

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo**: Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione
- **Classe**: Sistema di controllo dell'accesso
- **Stand-alone**: Sì
- **Collegabile in rete**: No
- **Allacciamento PC**: No
- **Tipo di interfaccia/connessione**: Senza
- **Metodo di lettura**: Supporto dati
- **Uscita segnale**: Senza
- **Tipo di montaggio**: Incassato
- **Tensione d'esercizio in AC 50 Hz**: 250,00 - 250,01 V
- **Tensione d'esercizio in AC 60 Hz**: 250,00 - 250,01 V
- **Tensione d'esercizio in DC**: 220,00 - 230,00 V
- **Temperatura d'esercizio**: 5 - 35 °C
- **Grado di protezione (IP)**: IP20
- **Colore**: Bianco
- **Materiale**: Plastica
- **Larghezza**: 44,80 mm
- **Altezza**: 49,00 mm
- **Profondità**: 43,50 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

Codice	8007352561397	**Codice**	8007352563773	**Codice**	8007352726123
Qtà	1 NR	**Qtà**	5 NR	**Qtà**	50 NR
Dim.	5,2x5,7x7,6 [cm]	**Dim.**	21,4x11,6x6 [cm]	**Dim.**	30,5x25,5x22,5 [cm]
Peso	69,3 [g]	**Peso**	404,6 [g]	**Peso**	4.046 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.