ARKÉ: Supporto radio placca 2M centrali bianco

19507.B

Sistemi e prodotti smart / Smart switch&sound / ARKÉ / Supporti

Supporto radio placca 2M centrali bianco

Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee da completare con placche 2 moduli o 2 moduli centrali Arké, bianco

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

10 NR

Potrebbe interessarti anche

07937 - Vite 35mm per fissaggio supporto

07939 - Vite 50mm per fissaggio supporto

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- IG Apparecchi di comando IT (11879 kb)

Video

- Arké abita il tuo tempo

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Gallery

Dati tecnici

- **Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe**: Supporti per Gamme di Interruttori Domestici
- **Tipologia**: Incassato
- **Tipo di montaggio**: Fissaggio con vite
- **Tipo di montaggio degli inserti moduli**: Davanti
- **Direzione di montaggio**: Orizzontale e verticale
- **Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)** : 2
- **Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)**: 1
- **Con scatola da incasso**: No
- **Con viti**: No
- **Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm**: Sì
- **Montaggio a incasso**: Sì
- **Adatto per scatola di canale sotterraneo**: No
- **Adatto per canale da incasso per apparecchi**: No
- **Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm**: No
- **Materiale**: Plastica
- **Qualità del materiale**: Materiale termoplastico

Marchi

- 29. Marchio QCERT - Colombia

Imballi

Codice	8007352457973
Qtà	1 NR
Dim.	11,8x7,3x0,8 [cm]
Peso	24 [g]

Codice	8007352457980
Qtà	10 NR
Dim.	13,9x11,9x7,4 [cm]
Peso	287,4 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.