EIKON: Presa TV-FM-SAT diretta 3 uscite Next

20303.N

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

Presa TV-FM-SAT diretta 3 uscite Next

Presa coassiale TV-Radio FM-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), demiscelata, 3 uscite con connettore maschio (TV)e femmina (Radio FM) e tipo F (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB, Next - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

5 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Prese di segnale (7385 kb)
- Foglio istruzioni multilingua (485 kb)

Video

- Spot Eikon

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo**: Antenne e tecnica satellitari
- **Classe**: Presa antenna
- **Tipologia**: Presa d'arrivo
- **Copertura**: Senza
- **Attenuazione collegamento a 860 MHz**: 1,80 dB
- **Attenuazione collegamento a 2150 MHz**: 1,30 dB
- **Numero di uscite**: 3
- **Adatto per alimentazione remota**: Sì
- **Tipo di fissaggio**: Fissaggio a scatto
- **Colore**: Argento
- **Codice RAL (simile)**: 9022
- **Protezione della superficie**: Laccato
- **Materiale**: Plastica

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 10. Marchio EAC - EACU
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

8 007352 395343

Codice	8007352395343
Qtà	1 NR
Dim.	5,1x4,3x5,3 [cm]
Peso	82,5 [g]

8 007352 395350

Codice	8007352395350
Qtà	5 NR
Dim.	14,4x11,6x6 [cm]
Peso	460 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.