EIKON: Pulsante 1P NO 10A Vintage oro satinato

22008.88

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

Pulsante 1P NO 10A Vintage oro satinato

Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ Vintage, oro satinato

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

10 NR

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe**: Pulsante
- **Composizione**: Dispositivo modulare per interruttori domestici
- **Tipologia**: Tasto singolo
- **Tipo di comando**: Pulsante
- **Numero di bascule di azionamento**: 1
- **Numero moduli da frutto**: 100
- **Numero di poli**: 1
- **Tensione nominale**: 230 V
- **Corrente nominale**: 10,00 A
- **Con illuminazione**: No
- **Con lampada di segnalazione**: No
- **Contatto di feedback**: No
- **Tipo di montaggio**: Incassato
- **Tipo di fissaggio**: Bloccare in posizione
- **Materiale**: Metallo
- **Qualità del materiale**: Ottone
- **Trattamento antibatterico**: No
- **Protezione della superficie**: Laccato
- **Tipo superficie**: Opaco
- **Colore**: Oro
- **Codice RAL (simile)**: 1035
- **Trasparente**: No
- **Casella di testo/superficie di marcatura**: Sì
- **Larghezza dell'apparecchio**: 22,30 mm
- **Altezza dell'apparecchio**: 44,80 mm
- **Profondità dell'apparecchio**: 54,60 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia (download)
- 09. Marchio VDE - Germania (download)
- 10. Marchio EAC - EACU
- 13. Marchio SNI - Indonesia
- 15. Marchio CCC - Cina (download)
- 20. Marchio IQC - Argentina
- 36. Marchio ISI - India
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

8 007352 655379

Codice	8007352655379
Qtà	1 NR
Dim.	5,1x6,5x2,7 [cm]
Peso	29,7 [g]

8 007352 655386

Codice	8007352655386
Qtà	10 NR
Dim.	14,5x11x7,4 [cm]
Peso	347,2 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.