



LINEA: Supporto 7M + viti

30617

Serie civili / Serie civili tradizionali / LINEA / Supporti

Supporto 7M + viti

Supporto 7 moduli, con viti, per scatole 6/7 moduli

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

30 NR




Potrebbe interessarti anche



30617.C - Protezione
supporto 7M Linea



30613 - Supporto 3M + viti



30614 - Supporto 4M + viti



30040.B - Copriforo 1/2M
bianco



30040.C - Copriforo 1/2M
canapa




30040.G - Copriforo 1/2M
nero


Video

- [La serie Linea](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Supporti per Gamme di Interruttori Domestici
- **Tipologia:** Incassato
- **Tipo di montaggio:** Fissaggio con vite
- **Con chiodo:** No
- **Tipo di montaggio degli inserti moduli:** Davanti
- **Direzione di montaggio:** Orizzontale e verticale
- **Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):** 7
- **Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):** 1
- **Con scatola da incasso:** No
- **Con viti:** Sì
- **Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:** No
- **Montaggio a incasso:** Sì
- **Adatto per scatola di canale sotterraneo:** No
- **Adatto per canale da incasso per apparecchi:** No
- **Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:** No
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Protezione della superficie:** Non trattato

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

Imballi



Codice 8007352703445
Qtà 1 NR
Dim. 20x7,9x2,6 [cm]
Peso 50,5 [g]



Codice 8007352703452
Qtà 30 NR
Dim. 28,4x24,4x14,9 [cm]
Peso 1.692 [g]



Codice 8007352703469
Qtà 120 NR
Dim. 62x26x30 [cm]
Peso 7.364 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).