



## LINEA: Meccanismo deviatore connesso IoT

---

### 30802

Serie civili / Serie civili View Wireless / LINEA / Dispositivi

#### **Meccanismo deviatore connesso IoT**

Meccanismo deviatore elettronico VIEW Wireless con uscita a relè 100-240 V~ per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dell'attuatore o per richiamo di uno scenario, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo Linea




#### **Stato prodotto**

3 - Prod. gestito

#### **Q.tà minima ordine**

1 NR

## Potrebbe interessarti anche




31000.B - Tasto 1M allineato  
bianco



31000A.B - Tasto 1M assiale  
bianco



31000S.B - Tasto 1M fascio  
luce verticale bianco



31000.C - Tasto 1M allineato  
canapa



31000A.C - Tasto 1M assiale  
canapa



31000S.C - Tasto 1M fascio  
luce verticale canapa



31000.G - Tasto 1M allineato  
nero




31000A.G - Tasto 1M assiale  
nero




31000S.G - Tasto 1M fascio  
luce verticale nero



30807.G - Gateway  
connesso IoT 2M nero



30807.B - Gateway connesso  
IoT 2M bianco



30807.C - Gateway connesso  
IoT 2M canapa


## Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(1221 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni Full \(775 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions Full \(777 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones Full \(775 kb\)](#)
- [Full instructions sheet \(772 kb\)](#)
- [Φυλλάδιο οδηγιών Full \(919 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(776 kb\)](#)
- [Full \(843 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(15556 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(37703 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(37528 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(37579 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(37781 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(37508 kb\)](#)


## Video

- [La serie Linea](#)


## Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D


## Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Comando per impianti
- **Tipo funzionamento:** Deviatore
- **Tipo di comando:** Bascula/tasto
- **Composizione:** Dispositivo modulare per interruttori domestici
- **Numero moduli da frutto:** 1
- **Interruttore a tasto:** Sì
- **Numero di bascule di azionamento:** 1
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Tipo di fissaggio:** Bloccare in posizione
- **Con piastra di montaggio:** No
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Trattamento antibatterico:** No
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Colore:** Nero
- **Codice RAL (simile):** 7024
- **Casella di testo/superficie di marcatura:** No
- **Illuminazione:** Sì
- **Funzione di illuminazione:** Controllo e orientamento
- **Tipo di illuminazione:** LED non sostituibile
- **Adatto per classe di protezione (IP):** IP40
- **Resistenza agli urti:** Altro
- **Tensione nominale:** 240 V
- **Contatto di feedback:** No
- **Tipo di collegamento:** Morsetto a vite
- **Interruttore di riscaldamento:** No
- **Interruttore della lavatrice:** No
- **Larghezza dell'apparecchio:** 22,30 mm
- **Altezza dell'apparecchio:** 52,80 mm
- **Profondità dell'apparecchio:** 44,70 mm
- **Profondità di incasso:** 39,00 mm
- **Compatibile con Apple HomeKit:** Sì
- **Compatibile con Google Assistant:** Sì
- **Compatibile con Amazon Alexa:** Sì
- **Supporto disponibile IFTTT:** Sì

## Marchi


- 00. Marcatura CE - UE
- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 40. Bluetooth technology
- 42. Zigbee certified
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



8 007352689596

**Codice** 8007352689596  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 6x4,5x5,4 [cm]  
**Peso** 47,33 [g]



8 007352751835

**Codice** 8007352751835  
**Qtà** 60 NR  
**Dim.** 27x23x12,5 [cm]  
**Peso** 3.129,96 [g]



8 007352689602

**Codice** 8007352689602  
**Qtà** 72 NR  
**Dim.** 37,5x30x13,5 [cm]  
**Peso** 3.756 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).