



Componenti comuni A/V: Alimentatore Digibus 230V 60VA

6948

ELVOX Videocitofonia / Videocitofonia Digibus / Componenti comuni A/V /
Componenti di impianto

Alimentatore Digibus 230V 60VA

Alimentatore per videocitofonia Digibus con uscite 12 Vd.c., 13,5 Vd.c., 15 V e
18 Vd.c., alimentazione 230 V~ 50/60 Hz 60 VA, installazione su guida DIN
(60715 TH35), occupa 12 moduli da 17,5 mm

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine


1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Manuale DigiBus \(26010 kb\)](#)
- [Manuale installatore multilingua \(3313 kb\)](#)
- [Schemi installativi \(3288 kb\)](#)




Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Tecnologie di comunicazione/componenti e sistemi
- **Classe:** Alimentatore per impianto video/citofono
- **Applicazione:** Altro
- **Tensione d'ingresso:** 230 V
- **Tipo di corrente:** DC
- **Tensione d'uscita:** 12,00 V
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Tecnica di installazione:** Sistema multifilo
- **Circuito apriporta integrato:** No
- **Funzione di comando:** No
- **Funzione di analisi:** No
- **Indicatori di servizio:** Sì
- **Tipo di montaggio:** Altro
- **Blocco di programmazione:** No

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8013406131478
Qtà 1 NR
Dim. 24,4x13,9x8,4 [cm]
Peso 1.648 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).