IDEA: Due pulsanti basculanti+att.tapparelle g

R16967

Sistemi e prodotti smart / By-me Plus / IDEA / Dispositivi

Due pulsanti basculanti+att.tapparelle g

Ricambio apparecchio di comando a due pulsanti basculanti ed attuatore per 1 tapparella con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0.6 2 A 120-230 V~, da completare con tasti intercambiabili 1 o 2 moduli, grigio - 2 moduli

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua (3221 kb)
- By-me automazione-Compatibilità fw (206 kb)

Dati tecnici

- **Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe**: Pulsante
- **Composizione**: Dispositivo modulare per interruttori domestici
- **Tipologia**: Altro
- **Tipo di comando**: Pulsante
- **Numero di bascule di azionamento**: 2
- **Numero moduli da frutto**: 200
- **Numero di poli**: 1
- **Tensione nominale**: 230 V
- **Corrente nominale**: 4,00 A
- **Con illuminazione**: Sì
- **Contatto di feedback**: No
- **Tipo di montaggio**: Incassato
- **Tipo di fissaggio**: Bloccare in posizione
- **Materiale**: Plastica
- **Qualità del materiale**: Materiale termoplastico
- **Protezione della superficie**: Non trattato
- **Tipo superficie**: Opaco
- **Colore**: Grigio
- **Codice RAL (simile)**: 9001
- **Trasparente**: No
- **Casella di testo/superficie di marcatura**: Sì
- **Stampa**: Senza
- **Adatto per classe di protezione (IP)**: IP40
- **Larghezza dell'apparecchio**: 49,80 mm
- **Altezza dell'apparecchio**: 50,10 mm
- **Profondità dell'apparecchio**: 44,80 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

8 007352 617063

Codice 8007352617063
Qtà 1 NR
Dim. 11,2x9,6x9,8 [cm]
Peso 137,53 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.